



# GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ



## Hızlı Kurulum Kılavuzu

## **Önemli Güvenlik Talimatları**

Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır.

Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun.
- Lütfen ürünün üzerinde belirtilmiş tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Bu ürünü su yakınında çalıştırmayın.
- Bu ürün, radyatör veya ısıtıcı yakınına ya da üstüne kesinlikle yerleştirilmemelidir.
- Bu ürün, kısa devre (yüksek akım) koruması için, binanın elektrik tesisatına güvenir.
- Faz iletkenlerinde (akım taşıyan tüm iletkenler) bir sigorta ya da şalter kullanıldığından emin olun.
- Ürün bağlantı kabloları üzerinde herhangi bir şeyin konumlandırılmasına izin vermeyin.
- Ürünü, insanların kabloların üzerinde yürüyebileceği yerlere koymayın.
- Güç kablosu, doğrudan özellikleri belirtilen AC prize takılmalıdır.
- Ürün üzerinde servis işlemini yalnızca yetkili bir teknisyen yapmalıdır. Kapakları açmak ya da çıkarmak, tehlikeli voltaj noktalarına ya da diğer risklere maruz kalmayla sonuçlanabilir.
- Aşağıdaki koşullarda, ürünü prizden çıkarıp, yetkili bir servis personeline gönderin:
  1. Bağlantı kabloları hasarlı ya da aşınmış olduğunda.
  2. Ürün üzerine sıvı dökülürse.
  3. Ürün yağmura ya da suya maruz kalırsa.
  4. Ürün, çalıştırma talimatlarına uyulduğu halde normal biçimde çalışmazsa.
  5. Ürün, performans açısından belirgin bir değişim sergilerse.

## **Paket İçeriği**

- 200Mbps Güç Hattı Ethernet Adaptörü
- RJ-45 Cat.5 Kablo
- Hızlı Kurulum Kılavuzu ve CD-ROM (Yardımcı Program ve kullanım kılavuzu içerir)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

Yukarıdaki öğelerden herhangi biri eksik ya da hasarlıysa, destek için yerel bayinizle iletişime geçin.





## LED Tanımı

| LED      | Renk              | Durum          | Açıklama  |
|----------|-------------------|----------------|---|
| Güç      | Yeşil             | Açık           | Güç açık  |
|          | Yeşil             | Yanıp sönmüyor | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem, güç tasarrufu moduna giriyor.</li><li>• Sistem sıfırlanıyor.</li><li>• Sistem, güvenlik ayarı işleminde.</li></ul>  |
|          | -                 | Kapalı         | Güç kapalı  |
| Ethernet | Yeşil             | Açık           | Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla diğer cihazlara bağlanıyor ama iletişim kurmuyor.  |
|          | Yeşil             | Yanıp sönmüyor | Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla veri alıyor ya da gönderiyor.  |
|          | -                 | Kapalı         | Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla diğer cihazlara bağlanmıyor.   |
| Veri     | Yeşil/<br>Kırmızı | Açık           | Cihaz, güç hattı şebekesine bağlandı. Veri LED'i rengi, fiziksel hızla göre değişecektir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeşil: Bağlantı Hızı &gt; 40 Mbps</li><li>• Turuncu: 20 Mbps &lt; Bağlantı Hızı &lt;40 Mbps</li><li>• Kırmızı: Bağlantı Hızı &lt; 20 Mbps</li></ul> |
|          | Kırmızı           | Yanıp sönmüyor | Cihaz, diğer PLC cihazlarını tararken, Veri göstergesi hızla yanıp söner.   |
|          | -                 | Kapalı         | Adaptör, aynı şifreleme anahtarını kullanan başka hiçbir uyumlu güç hattı cihazı bulamadı.  |

## Düğme Tanımı

| Düğme                  | Açıklama  |   |
|------------------------|---|---|
| Reset<br>(Sıfırla)     | Fabrika varsayılanlarına sıfırlayın             |   |
| Security<br>(Güvenlik) | Güvenlik düğmesine 1~3 saniye süreyle basın     | Başka bir Ev Priz AV ağına katılın        |
|                        | Güvenlik düğmesine 10 saniyeden uzun süre basın | Güvenliğini, rasgele bir değere ayarlayın |

## **Güç Hattı Ethernet Adaptörünü Bağlama Donanım Kurulumu**

|         |  |   |
|---------|--|---|
| Adım 1. | Bir Güç Hattı Ethernet köprüsünü, ADSL ya da Kablo modeminin Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.           |  |
| Adım 2. | En yakın güç prizine takın.  |  |
| Adım 3. | İkinci Güç Hattı Ethernet köprüsünü bilgisayarınızın yanına takın ve Ethernet bağlantı noktalarını bağlayın. |  |
| Adım 4. | Evinizde herhangi bir güç prizinden Internet erişimi.  |  |

## Windows için Yardımcı Program Kurulumu

Güç Hattı Yapılandırma yardımcı programına yönelik kurulum prosedürü, bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişecektir. Aşağıdaki prosedür, Windows XP işletim sisteminde kurulum içindir. Diğer işletim sistemlerindeki kurulumlar benzerdir.

1. Otomatik çalıştırma programını başlatmak için CD'yi CD-ROM sürücüye takın. Tamamlandığında bir menü ekranı belirecektir.
2. Kurulumu başlatmak için, **200M Powerline Adapter** kısmındaki **“Powerline Configuration Utility”** bağlantısına tıklayın. Menü ekranı görünmezse, kurulumu şu şekilde başlatabilirsiniz.
  - **Başlat Menüsü/ Çalıştır** komutuna tıklayın.
  - Açılan kutuya, "E", CD-ROM sürücünüzün harfi olmak üzere, **“E:\Utility\setup.exe”** yazın.
  - **“OK”** düğmesine tıklayın.
3. Yardımcı program bilgisayarınıza kurulacak ve masaüstünüzde **“PowerPacket Utility”** adında yeni bir simge görünecektir.



Bu yardımcı program yalnızca Windows 2000, 2003, XP ve Vista içindir.

## İleri Yapılandırma

Güç Hattı Adaptörünün daha ayrıntılı ayarlarını yapılandırmak isterseniz, lütfen birlikte verilen CD'deki kullanım kılavuzuna başvurun.