



DVI-Verstärker

Modell DS-54901

Der kompakte DVI-Verstärker erweitert die DVI-Kabelreichweite zu Projektoren oder Monitoren. Für DVI-Kabelverluste wird automatisch kompensiert, für Kabellängen bis zu 50 m wird eine externe Spannungsversorgung benötigt.



(DVI-D-Kabel)

(DS-54901)

DVI-D-Kabel
z.B. DK-110033

DVI-Verstärker

Ausstattungsmerkmale:

- Erweitert Digitalvideo bis zu 50 m
- Bietet mehrere HD-Auflösungen bis zu 1080p oder 1920 x 1200 für Computer
- Einfacher Anschluss, Plug and Play.

Installation:

1. Schließen Sie ein DVI-Kabel am DVI-Port des PC an.
2. Schließen Sie DVI IN des DS-54901 am DVI-Kabel an.
3. Schließen Sie das zweite DVI-Kabel an DVI OUT des DS-54901 an.
4. Schließen Sie den DVI-Port des Monitors am DVI-Kabel an.
5. Schließen Sie das Netzteil am DS-54901 an.

Spezifikationen:

Parameter	DS-54901
Bandbreite	1,65 GHz
Eingangs-Videosignal	1,2 Volt p-p
Eingangs-DDC-Signal	5 Volt p-p (TTL)
Eingang/Ausgang	DVI-D 29-Pin Buchse
Temperaturbereich	Betrieb: -10 °C~45 °C, Lagerung: -30 °C ~70 °C
Leistungsaufnahme	180 mA
Spannungsversorgung	DC 5 V, 1 A
Abmessungen B x H x T mm	67x53,5x27
Gewicht	120 g