



BLUETOOTH AUDIO RECEIVER



Benutzerhandbuch
DA-30500

Inhalt

1.0 EINFÜHRUNG.....	2
2.0 Spezifikationen	3
3.0 Verpackungsinhalt	3
4.0 Beschreibung des bedienfelds	4
5.0 Anschluss und Betrieb	5

Bluetooth Audio Receiver

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie bitte für optimale Leistung und Sicherheit diese Hinweise vor dem Anschluss, Betrieb oder der Einstellung dieses Produkts sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung sorgfältig auf.

1.0 EINLEITUNG

Dies ist ein tragbarer Bluetooth Audio Receiver, der Ihnen in einfacher Weise ermöglicht, drahtlos Ihre gesamte Lieblingsmusik mit Ihrem Gerät über Ihren Stereolautsprecher oder Verstärkerreceiver zu Hause, mit einem Stereokabel zu empfangen und dann Ihr Gerät mit dem Bluetooth Receiver zu verbinden. Sie genießen nicht nur hohe Musikqualität aus Ihren Stereolautsprechern oder Ihrem Verstärkerreceiver, sondern auch die Bequemlichkeit eines WLAN-Anschlusses. Wenn die Batterie leer ist, können Sie ein Mikro-USB an das USB-Kabel anschließen, um den Adapter mit Strom zu versorgen oder mit dem Computer wieder aufzuladen.

Dieses Gerät ist ideal für Mobiltelefone, tragbare Geräte oder PCs.

1.1 MERKMALE

- Bequem und tragbar;
- Genießen Sie die Bequemlichkeit des tragbaren Gerätes überall, wohin Sie gehen.
- Übertragen Sie Ihre Musik direkt auf ein aufgebautes Stereogerät bei einem Freund zu Hause oder auf einer Unterhaltungsanlage;
- Mit diesem Produkt können Sie Ihre Lieblingsmusik drahtlos über Ihren Heimkinoreceiver oder mit einem Audiokabel über Lautsprecher anhören;
- Unterstützt Bluetooth-Signalausgabe;
- Kompatibel mit unterstütztem Bluetooth-Gerät;
- WLAN-Übertragung zur Steuerung und zum Anhören Ihrer Musik in einer Entfernung von bis zu 10m und für 10 Stunden Musikgenuss.
- Kompatibel mit Bluetooth-fähigen PCs
- Anschluss an kompatible AV-Produkte und Unterstützung von A2DP Audio Streaming.

2.0 SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Modell	V2.1
Ausgangskanäle	2.0CH Stereo
Anschlusstyp	Stereo-Buchse Mikro-USB-Buchse
Ladezeit	3-4 Stunden
Batterie	Interne wiederaufladbare Lithium-Batterie
Ladespannung	5V
Betriebsstrom	≤25mA
Funktionszeit	Bis zu 10 Stunden
Frequenzbereich	2,4GHz - 2,4835GHz
Übertragungsentfernung	10M
Umgebungstemperatur	Arbeit: -20°C bis +60°C Aufladen: 0°C bis 45°C
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	1 Jahre auf Ersatzteile und Arbeitszeit
Zubehör	
Benutzerhandbuch	Englische Version

Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

3.0 Packungsinhalt

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass sich folgende Artikel im Versandkarton enthalten sind:

- Hauptgerät 1x
- Benutzerhandbuchx1

4.0 BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



Schnittstellenfunktion:

(1) Ein-/Aus-Schalter:

Drücken und halten Sie diesen Schalter fünf Sekunden lang, um das Gerät ein- und auszuschalten.

(2) V+

Lautstärke erhöhen

(3) V-

Lautstärke verringern

(4) LED

Diese zweifarbige LED prüft den Leistungs- und Arbeitsstatus.

(5) Stereo-Buchse:

Schließen Sie diesen Anschluss an die Stereolautsprecher oder den Verstärker-Receiver über Stereokabel an.

(6) Mikro-USB-Buchse

Anschluss mit einem Mikro-USB an ein USB-Kabel an diesen Anschluss an Computer oder Apple USB-Strom-Adapter zum Laden und Synchronisieren der Daten für Apple-Geräte.

5.0 ANSCHLUSS UND BEDIENUNG

- (1) Prüfen, ob genug Batteriespannung anliegt. Wenn die Batterie leer ist, können Sie ein Mikro-USB an das USB-Kabel anschließen, um den Adapter mit Strom zu versorgen oder mit dem Computer wieder aufzuladen. Mit einem Stereokabel wird der Verstärker-Receiver angeschlossen.
- (2) Anpassung und Anschluss:
 - (a) Wenn das Gerät nicht angepasst ist, drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter fünf Sekunden lang gedrückt, bis die blau-rote LED abwechselnd blinkt, um das Gerät zu starten. Öffnen Sie dann den Bluetooth Modus am Telefon, rufen Sie „BT Audio“ auf, um die Anpassung vorzunehmen. Wenn eine Passworteingabe gefordert wird, geben Sie 0000 ein. Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, funktioniert alles ordnungsgemäß.
 - (b) Wenn die Anpassung bereits vorgenommen ist, drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang, bis die blaue LED schnell blinkt und das Gerät hochstartet. Dann schalten die Geräte auf Speicher und der Anschluss erfolgt, wie oben beschrieben, und können an kein anderes Gerät angeschlossen werden.
- (3) Mit den Tasten „+“ und „-“ wird die Lautstärke eingestellt. Drücken und halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die blaue LED nicht weiter blinkt und ausgeht.

Achtung: Die Kabel vorsichtig einstecken/herausziehen.

5.1 ANSCHLUSSDIAGRAMM



English	German
Amplifier receiver	Verstärker-Receiver
USB power adapter	USB-Stromadapter